



LNH00063M6A

Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. aM 63A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Architektura

Charakterystyka wyzwalania aM

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH00

Charakterystyka bezpiecznika aM

Napięcie

Typ napięcia zasilania AC

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Warunki użytkowania

Izolowany Nie

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cn} AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 3,40 W

Wymiary

Wysokość 79 mm

Szerokość 20,80 mm

Głębokość 52,50 mm