



LNH2200M6A

**Wkładka bezp. nożowa NH2 wsk.podw. uchwyt nieiz.AM 200A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania aM

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH2

Charakterystyka bezpiecznika aM

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania AC

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 200 A

**Warunki użytkowania**

Izolowany Nie

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1 80 kA

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 12,50 W

**Wymiary**

Wysokość 150 mm

Szerokość 51 mm

Głębokość 72 mm