



14157104

## K.1/K.5 - tecla c/visor p.-etiq, inox

### Características técnicas

#### Comandos e indicadores

Botão de pressão	para botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
interruptor/botão de pressão	para botão de pressão, para comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores

#### Materiais, acabamento, cores

Cor da série	Aço inoxidável
Cor	aço inoxidável
Cor RAL	RAL 9022 - Cinzento pérola claro
Material / mão de obra	metal, acabamento mate
Material	aço de alta qualidade
Aparência da superfície	mate

#### Instalação, montagem

modo de instalação	fixação de fixação
--------------------	--------------------

#### Equipamento

iluminação	para sinalização ou monitorização de circuitos
------------	--

#### Utilização

_empty_	com porta-etiqueta
---------	--------------------

#### Identificação

Aplicações	Comando de iluminação, Instalação embutida para sala húmidas
Série de design principal	berker K.5

#### Instruções

Texto particular	O grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão.
Texto de indicação	Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm para inscrição com nomes, notas, etc.