



168601

LED p/ interrup. e botões, 230V/0,4mA

Características técnicas

Comandos e indicadores

interruptor/botão de pressão para interruptor, interruptor/comutador, inversor e interruptor bipolar, para botões de pressão excepto ref. 503404, 503808

Principais características eléctricas

Corrente nominal 0.4 mA

Resistência

Vida útil do LED ≈ 100000 h

Materiais, acabamento, cores

Color independente de las líneas de diseño preto

Equipamento

iluminação para sinalização ou monitorização de circuitos

Interruptor basculante/botão de pressão para comutador de lustre

Identificação

Aplicações Instalação de superfície em sala úmida, Comando de iluminação

Série de design principal Light control

Série Light control, Acessórios

Instruções

Quando são utilizadas várias unidades de LEDs, a corrente do LED pode resultar em mau funcionamento do relé / telerruptor. Solução: Solução: Ligue outro condutor de neutro ou um condensador de 230 V (1 µF por 10 mA de corrente do LED) em paralelo com a bobina.

Texto de indicação