



41101914

## S.1/B.x - Schuko "ZSV" p-etq c/LED, larj

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

#### Índice de proteção

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

#### Dimensões

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 31 mm                              |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm                              |
| Altura   | 71 mm                              |
| Largura  | 71 mm                              |
| Séries relacionadas                              | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |

#### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Cor-de-laranja |
| Código RAL | 2003           |
| Acabamento | Mate           |
| Material   | Termoplástico  |

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Conectividade

|                  |  |
|------------------|--|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso                       |
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso, Montagem com garras |

#### Equipamento

|   |        |
|---|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Com lâmpada de sinalização | Não                             |
| Com fecho                  | Não                             |
| <b>Acessórios</b>          |                                 |
| Tem campo de etiquetagem   | Sim                             |
| <b>Capacidade</b>          |                                 |
| Número de módulos          | 1                               |
| <b>Textos</b>              |                                 |
| Impressão                  | Com gravação "ZSV"              |
| Tampa                      | Placa de cobertura central      |
| Proteção                   | Proteção de contacto aprimorada |