



503203

Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

Tensão

Tensão nominal 250 V

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Séries relacionadas

Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,
Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,
Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Sistema

Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiais

Material Metal, Plástico

Transparente Não

Dimensões

Profundidade 41,60 mm

Profundidade da montagem 30,90 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP20

Textos

Impressão Sem gravação