




80142326



## BP KNX Q.x 2 teclas Easy p-etiq, antr

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados 20 mA

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Dimensões

Altura 58,70 mm

Largura 58,70 mm

Profundidade 33,70 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando 4

#### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Material Termoplástico

Acabamento Aveludado

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

#### Ecrã

Com display Não

#### Textos

Função Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto