



80143329

IP20



BP KNX Q.x 3 teclas Easy p-etiq, br

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Compatibilidade

extensão conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 3

Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) max. 20 mA

Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 56.4 x 17 mm

Altura 58.7 mm

Largura 58.7 mm

Potência

Consumo de energia KNX ≈ 150 mW

Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

Ecrã

Com ecrã Não

Materiais, acabamento, cores

Cor da série branco polar

Color independiente de las líneas de diseño branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material / mão de obra lacado

Material termoplástico

Aparência da superfície aveludado

Tipo de tratamento da superfície lacado

Ligação

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
---------------------------------	--------

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	Não
-------------------------	-----

Equipamento

Número de pontos de actuação	6
------------------------------	---

Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
---	-----

Tipo de produto:	tipo de produto: botão de pressão 3x
------------------	--------------------------------------

Utilização

empty	com porta-etiquetas
---------	---------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
--------	--

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C
---	-------------

Identificação

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
------------	-----------------------------

família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
----------------------	---------------------------------------

Série de design principal	KNX - Berker Q.1/Q.3
---------------------------	----------------------

Série	KNX, Berker Q.1
-------	-----------------