




80164773



## BP KNX K.x 4 teclas Easy p-etiq, inox

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encastrada

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

#### Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Número de teclas 4

#### Corrente eléctrica

Consumo energia BUS (transferência) max. 20 mA

#### Dimensões

Medida do porta-etiqueta (L X A) 66.8 x 25 mm

Altura 25 mm

Largura 66.8 mm

#### Potência

Consumo de energia KNX ≈ 150 mW

#### Medição

codificador codificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte

#### Ecrã

Com ecrã Não

#### Materiais, acabamento, cores

Material termoplástico

Designação técnica de materiais Papel

#### Ligação

acoplador de bus para unidade de acoplamento de bus de embutir

#### Configurações

Modos de configuração possíveis system

parametrização operação de dois botões e botão único de pressão parametrizável

#### Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída Não

**Equipamento**

---

Número de pontos de actuação	8
------------------------------	---

---

Com protecção em desmontagem / anti-roubo	Sim
---	-----

---

Tipo de produto:	tipo de produto: botão de pressão quádruplo
------------------	---

**Casos de utilização**

---

Espelho	Apenas para armação com grande abertura de separação
---------	--

**Utilização**

---

_empty_	com porta-etiquetas
---------	---------------------

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

---

protecção	com protecção anti roubo
-----------	--------------------------

---

alarme	telegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
--------	--

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

---

Temperatura de armazenamento / transporte	-20...70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
---	---

**Identificação**

---

Aplicações	KNX - sistemas operacionais
------------	-----------------------------

---

família de produtos:	família de produtos: botão de pressão
----------------------	---------------------------------------

---

Série	KNX, Berker K.1, Berker K.5
-------	-----------------------------