




80164780



Licht Flur



## BP KNX S/B 4 teclas Easy p-etiq, br/cr

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados 20 mA

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente Não

#### Dimensões

Altura 55,30 mm

Largura 55,80 mm

Profundidade 13,85 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando 8

#### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Materiais

Cor Creme

Código RAL 1013

Material Termoplástico

Acabamento Brilhante

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

#### Ecrã

Com display Não

#### Textos

Função Função para interrupção manual de funções automáticas já ativadas

Proteção Com proteção contra desmantelamento

Temperatura Sensor de temperatura integrado com saída dos valores medidos através do objeto