

S.1/B.x - progr. hor. est. KNX RF,br mt

#### Características técnicas

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

##### Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

##### Equipamento

Número de canais 2

Mudança de verão/inverno Sim

##### Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

##### Funções

Tempo de funcionamento 2 min

Mudança de horário Astro 2 h

Reserva de energia 8 h

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

##### Materiais

Cor Branco

##### Textos

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, 1 modo de funcionamento para cima/baixo, Comportamento de transmissão e/ou receção configurável, Com fechadura, Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção de bloqueio), Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Proteção Com proteção contra desmantelamento

##### Capacidade

Número de módulos 0

##### Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 30,30 mm

Sistema Berker S.x/B.x

85745188