




85745189



S.1/B.x - progr. hor. est. KNX RF,br

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

Equipamento

Número de canais 2

Mudança de verão/inverno Sim

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

Funções

Tempo de funcionamento 2 min

Mudança de horário Astro 2 h

Reserva de energia 8 h

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Materiais

Cor Branco

Textos

Funções adicionais simples: +6 cenários, 1 modo de funcionamento para cima/baixo, Comportamento de transmissão e/ou recepção configurável, Com fechadura, Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção de bloqueio), Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Função
Proteção Com proteção contra desmantelamento

Capacidade

Número de módulos 0

Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 30,30 mm

Sistema Berker S.x/B.x