




85745288



## S.1/B.x - prog. horário KNX RF, br mate

### Características técnicas

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado quicklink

#### Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

#### Equipamento

Número de canais 1

Mudança de verão/inverno Sim

#### Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

#### Funções

Mudança de horário Astro 2 h

Reserva de energia 8 h

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Materiais

Cor Branco

#### Textos

Funções adicionais simples: +6 cenários, regulação da intensidade da luz, 1 comando de botão para cima/baixo, prioridade, Comportamento de transmissão e/ou recepção configurável, Com fechadura, Função de festa, sem execução de comandos automáticos, rádio e comando de extensão (proteção contra comutação), Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Função

Proteção Com proteção contra desmantelamento

#### Capacidade

Número de módulos 0

#### Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade 30,30 mm

Sistema Berker S.x/B.x