



## Detector pres. 360° saliente 2 canais

### Características técnicas

#### Deteção

Tipo de sensor	Detetor de presença
Ângulo de deteção	360 - 360

#### Modo de configuração

Temporização	1 - 30 Min
--------------	------------

#### Iluminação

Regulação de lux	5 - 1200 lx
------------------	-------------

#### Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Dimensões

Largura	100 mm
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

#### Materiais

Cor	Creme
Material	Plástico

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP41
-----------------------	------

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar, Saliente
----------	---------------------

#### Textos

Função	A vincular detetores de presença de 1 canal para expandir a área de deteção
Modo de instalação	Para montagem no teto (também numa caixa de parede 60)

EE811

