

TE331

quickconnect easy

Indicador consumos eléctricos KNX

Características técnicas

Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	ETS, easy
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Arquitetura	
Comunicação	KNX
Conectividade	
Com sistema de bus Powernet	Não
Intensidade de corrente	
Corrente máxima do circuito de medição	90 A