



TE332



Indicador consumos electr. c/ toros KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Arquitetura

Comunicação KNX

Conectividade

Com sistema de bus Powernet Não