




TR131A



Acoplador de media RF KNX branco

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 30 - 30 V

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy, quicklink

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C