



TU402



Telecomando 2 canais RF KNX

Características técnicas

Funções

Funções adicionais ETS	ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
funções quicklink	funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
Categoria do receptor	2

Dimensões

Profundidade produto instalado	15.8 mm
Altura produto instalado	83 mm
Dimensões (LLxIxxaa)	83 x 46,5 x 15,8 mm
Largura produto instalado	46.5 mm

Frequência

Frequência de transmissão	868 MHz
Frequência de transmissão de rádio	868.3 MHz

Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

Equipamento

Número de canais de rádio	2
---------------------------	---

Utilização

empty	com porta-etiqueta
---------	--------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP50
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...45 °C
------------------------------	-------------