




TU406



## Telecomando 6 canais RF KNX

### Características técnicas

#### Funções

Funções adicionais ETS	ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, botão, exibição de status, regulável
funções quicklink	funções de quicklink: comutação, regulável, blind, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, memória

#### Conectividade

Protocolo rádio	KNX rádio
Categoria do receptor	2

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	16 mm
Altura produto instalado	133.6 mm
Dimensões (LLxIxxaa)	133,6 x 50,2 x 16 mm
Largura produto instalado	50.2 mm

#### Frequência

Frequência de transmissão	868 MHz
Frequência de transmissão de rádio	868.3 MHz

#### Potência

Poder de transmissão de rádio	< 10 mW
-------------------------------	---------

#### Equipamento

Número de canais de rádio	6
---------------------------	---

#### Utilização

_empty_	com porta-etiqueta
---------	--------------------

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP30
------------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
------------------------------	-----------