







Interface USB / KNX secure

Número de unidades de largura

Características técnicas

Tensão	
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
ìndice de proteção	
Índice de proteção IP	IP20
Textos	
Conectores e terminais	Com tomada USB tipo B para tráfego de dados (ali- mentação de tensão por PC)
Dimensões	