



**Barra de cobre flex. 800A 40x6 I.2000**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora	6 - 6 mm
Altura do barramento	40 mm
Comprimento do barramento	2000 mm

**Equipamento**

Número de secções	8
-------------------	---

**Materiais**

Material	Cobre
----------	-------

UM92V