



WXF070

## gallery 2M Variador Bluetooth

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

#### Materiais

Cor Creme

Código RAL 7011

Material Policarbonato (PC)

#### Dimensões

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Profundidade 37 mm

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão simples

#### Potência

Potência lâmpadas incandescentes 20 - 275 W

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

#### Capacidade

Número de módulos 2

#### Textos

Modo de instalação Para fixação de fecho

Operação e controlo Controlo de aplicações via Bluetooth

Princípio de regulação da intensidade luminosa Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação

Tipo de ligação Com terminais de parafuso