



WXF253

## gallery 2M Tomada TV+FM directa

### Características técnicas

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de grupos  | 1 |
| Número de módulos | 2 |

#### Conectividade

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de clique |
|------------------|--------------------|

#### Atenuação

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Atenuação de ligação a 860 MHz | 1 dB |
|--------------------------------|------|

#### Frequência

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Largura de banda de frequência | 4 - 862 MHz |
|--------------------------------|-------------|

#### Equipamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de saídas | 2 |
|------------------|---|

#### Materiais

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Material   | Metal, Plástico |
| Cor        | Cinzento        |
| Código RAL | 7011            |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Profundidade | 34 mm |
|--------------|-------|

#### Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Identificação

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Sistema de montagem | Placa intermédia |
|---------------------|------------------|