



WXF466B

## gallery Interruptor tom.múlti., branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Materiais

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

#### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

#### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

#### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

#### Dimensões

Profundidade da montagem 45 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP21

Resistência ao impactos IK IK05

#### Textos

Modo de comutação Interruptor de 2 polos