



TX510



Närvarodetektor 2 kanal

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd 2,5 - 3,5

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

Minimal arbetscykel 30

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 12

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45

Material

Material ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)

Text

Funktion Omkopplingsfunktioner, dimningsfunktioner, jalousifunktioner, jalousistyrningsfunktioner, värdesändarfunktioner, tvingade styrningsfunktioner, scenfunktioner, uppvärmningsfunktioner och timerfunktioner, 2-kanalsläge

Utförande För takmontering i 60 apparatdosa för utvändigt eller infälld apparatdosa