


TXB692F



easy

Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Material

Färg Ljusgrå

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling Ja

Elektrisk ström

Märkström 6

Max. omkopplingsström 6

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Area flexibel ledare 0.75 - 2.5 mm²

Area solid ledare 0.75 - 2.5 mm²

Kapacitet

Antal moduler 0

Text

Funktion Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm, Binära inmatningsfunktioner: Omkoppling, dimning, persienn, värdesändare, scen, prioritet, timerdrift, subplatta, Med positioneringsfunktion för jalousi- och lamellposition

Anslutningstyp Med skruvanslutningar